

DCB-41 ファームウェアのアップデートの手順

アップデート用 USB スティックの作成

- 1) まずは最大 4GB くらいまでの小さめの容量の空の USB スティックを準備して下さい。
- 2) その USB スティックを Windows OS で FAT または FAT32 でフォーマットをして下さい。
Apple MAC によるフォーマットは避けて下さい。アップル製 PC のシステムは、スムーズなデータ転送を妨害する隠しファイルをドライブに保存するからです。
- 3) [Debut ConneX DCB41 | yukimu](#)
弊社サイト、上記ページ内下段、「ELAC DCB41_V5_241231」の右にある
「ダウンロード ↓」というボタンをクリックしてください。
※もうひとつのダウンロードリンク「DCB41 ファームウェア・アップデートの手順」は
当 PDF ファイルですので、必要な方はご参照ください。
- 4) 「debut-connex-dcb41-firmware_5.0.0.rar」というファイルがダウンロードされます。
- 5) このファイルを何かの解凍アプリ（winzip や winrar 等）で解凍します。すると
「ELAC_DCB41_V5_241231」というフォルダが作成されます。
- 6) このフォルダを一旦、デスクトップ上に置いて下さい（作業をしやすくするため）。
- 7) このフォルダには下記の 5 つのファイルが含まれています。
ELACHDM1.bin
ELACHDM2.bin
ELACMCU1.bin
ELACMCU2.bin
Firmware Update Connex.pdf
- 8) 上から 4 個（一番下の pdf ファイルは除く）のファイルを、最初に準備した 1 個の USB スティックにコピーをして下さい。USB スティックにはフォルダは作成せず、ルート・ディレクトリー（一番上の階層のフォルダ）に直接コピーしてください。

USB スティックを使用した DCB-41 (DS) のアップデート手順

- 1) スピーカー背面の主電源ケーブルを最低 2 分間程外してください。
- 2) 先程作成した 4 個のファームウェア・ファイルの入った USB スティックを、スピーカーの背面の「UP DATE ONLY」と書いてある USB ジャックに挿入します。
- 3) 背面の主電源プラグを差し込んで下さい。自動的にスピーカーの電源が入ります。
- 4) 同時に、自動的にファームウェアのアップデートが開始され、LED が様々な色で点滅し始めます。
*注意事項： アップグレード中に USB ドライブを取り外さないでください！
- 5) アップデートが成功すると、LED が白/緑の点灯状態になります。
- 6) USB スティックを抜いて、電源スイッチを入れ直します。

以上で完了となります。